



SELEKTA 170 top2

SELEKTA 171 top2 RC

SELEKTA 172 top2

## Описание

### Общие функции

- Цифровой астрономический недельный таймер
- Расчет времени заката и восхода солнца для каждого дня в зависимости от местоположения
- Пружинные клеммы DuoFix
- Текстовое меню пользователя
- Разъём для карты памяти OBELISK top2
- Ресурс литиевой батареи 10 лет
- Замыкание реле при нулевом значении тока: «Zero-cross switching», (кроме приборов на 24V)
- Режим «Постоянно ON»/«Постоянно OFF»
- Встроенный счетчик времени наработки

- Программа «Каникулы»
- Дисплей с подсветкой
- Защита PIN кодом
- Автоматический переход на зимнее/летнее время

### SELEKTA 170 top2

- 1 канал
- 56 ячеек памяти

### SELEKTA 171 top2 RC

- Синхронизация времени при подключении DCF или GPS антенн; автоматическое определение местоположения при подключенной GPS антенне (GPS, кроме приборов на 24 V)
- Источник питания требуется, если GPS антенна подключена только к одному таймеру

- 1 канал
- Внешний вход
- 84 ячейки памяти
- 3 специальные программы с годовым циклом
- Таймер обратного отсчета

### SELEKTA 172 top2

- 2 канала
- 84 ячейки памяти
- Канал 1 или канал 2 могут работать по обычной недельной программе
- 2 внешних входа
- 3 специальные программы с годовым циклом
- Таймер обратного отсчета

## Выбор приборов

Тип программы	Количество каналов	Внешние входы	Синхронизация времени	Номинальное напряжение	Наименование	Артикул
Астрономическая Недельная	1	-	-	230-240 V AC	SELEKTA 170 top2	1700100
				12-24 V UC	SELEKTA 170 top2 24V	1704100
	2	2	DCF77/GPS	230-240 V AC	SELEKTA 171 top2 RC	1710100
				12-24 V UC	SELEKTA 171 top2 RC 24V	1714100
	2	2	-	230-240 V AC	SELEKTA 172 top2	1720100
				12-24 V UC	SELEKTA 172 top2 24V	1724100