

# Время и управление освещением

## Электромеханические таймеры, DIN рейка, 3 модуля

3



SYN 151 h

SUL 181 d

SUL 191 w

### Описание

#### Общие функции

- Электромеханический таймер
- 1 канал
- Пружинные клеммы DuoFix
- Трёхпозиционный переключатель: Включено/Авто/Выключено
- Отображение статуса канала

#### SYN 151 h

- Часовая программа (60 минут)
- Без резервного питания
- 96 сегментов
- Синхронный двигатель
- Дискретность переключений ON/OFF: 37.5 секунд

#### SYN 161 d

- Суточная программа (24 часа)
- Без резервного питания
- 96 сегментов
- Синхронный двигатель
- Дискретность переключений ON/OFF: 15 минут
- Стрелки для индикации текущего времени (12/24 часовой формат)
- Легкая коррекция зимнего/летнего времени

#### SUL 181 d

- Суточная программа (24 часа)
- Резерв питания (заменяемый NiMH аккумулятор)
- 96 сегментов
- Дискретность переключений ON/OFF: 15 минут

- Стрелки для индикации текущего времени (12/24 часовой формат)
- Легкая коррекция зимнего/летнего времени

#### SUL 191 w

- Недельная программа (7 дней)
- Резерв питания (заменяемый NiMH аккумулятор)
- 84 сегмента
- Дискретность переключений ON/OFF: 2 часа
- Стрелки для индикации текущего времени (12/24 часовой формат)
- Легкая коррекция зимнего/летнего времени

#### SUL 181 h 12/24 V UC

- Суточная программа (24 часа)
- 48 сегментов
- Винтовые клеммы

### Выбор приборов

Тип программы	Количество каналов	Резерв питания	Мин. шаг вкл-выкл	Тип контакта	Номинальное напряжение	Наименование	Артикул	
Часовая	1	–	37,5 с	Переключающий	230 V AC	SYN 151 h	1510011	
Суточная	1	–	15 мин	Переключающий	230 V AC	SYN 161 d	1610011	
			200 часов	15 мин	Переключающий	110–230 V AC	SUL 181 d	1810011
			3 дня	30 мин	Переключающий	24 V UC	SUL 181 h 24 V	1814008
					12 V UC	SUL 181 h 12 V	1817008	
Недельная	1	200 часов	2 ч	Переключающий	110–230 V AC	SUL 191 w	1910011	